

ROBUS®

EN

**CURVERA 2X3W LED UP/DOWN WALL LIGHT
IP65, 3000K, DOUBLE, BLACK**

RCV0630-04

**PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION
AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.**

**! Electrical products can cause death or injury, or damage to property.
The Installation must be carried out by a qualified electrician.**

Note:

**The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation
resistance testing. Product technical information and specification may
change over time without prior notification. For the latest technical
information please visit our web site www.robus.com or robustirect.com**

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, IP65, Class II
Luminaire is non-dimmable.
Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

1. Ensure that mains supply is off before commencing work.
2. Unclip the outer shield from the fitting. And separate the bottom tray from the fitting via removing the screws.
3. Mark appropriate fixing hole positions on wall, check location buried cables, pipes and other building services before drilling. Insert the wall plugs into the holes after drilling. And then feed the supply cable through the cable gland and fix the bottom tray by using the screws.
4. Connect supply cables to terminals block: Brown (live) to L and Blue (neutral) to N.
5. Refit the middle part of fitting by ensuring that the gaskets were held properly in place to make it waterproof and fix it using the screws.
6. Re-attach the outer shield.

Note: This luminaire has no user serviceable parts. If damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Market Surveillance:

LS Code of energy efficiency Class D. RCV0630-LS

Remove the housing, expose LED plate.

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

ROBUS®

NL

**CURVERA 2X3W BOVEN/ONDER WANDLAMP,
IP65, 3000K, DUBBEL, ZWART**

RCV0630-04

**LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN
HOU ZE BIJ VOOR LATER.**

**! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of
eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door
een elektricien.**

Opmerkingen:

**De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt
getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische
gegevens naar onze website www.robus.com of robustirect.com**

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, IP65, Class II.
Niet-dimbare armatuur.
Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte.

Installatie

1. Zorg dat de netvoeding is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Maak de buitenste afscherming van de armatuur los Maak vervolgens de bodemplaat van de armatuur los door de schroeven eruit te draaien.
3. Markeer de geschikte plaats van de bevestigingsgaten op de muur en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen in het gebouw kunt beschadigen voordat u gaat boren. Steek de muurpluggen in de geboorde gaten. Voer hierna de stroomkabel door de kabelpakking en zet de bodemplaat met de schroeven vast.
4. Sluit de stroomkabels aan op het aansluitblok: Bruin (stroom) op L, Blauw (neutraal) op N.
5. Plaats het middelste deel van de armatuur terug en let erop dat de pakkingen goed op hun plaats zitten om deze waterdicht af te sluiten en zet deze met de schroeven vast.
6. Bevestig de buitenste bescherming opnieuw.

Opmerking: deze armatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Koppel bij beschadiging van het lichtnet af en gebruik hem niet meer.

Markttoezicht:

LS-code van energie-efficiëntieklasse D. RCV0630-LS

Verwijder de behuizing, leg de ledplaat bloot.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ROBUS®

DE

**CURVERA 2 X 3 W LED AUF/AB DOPPEL-
WANDLEUCHTE, IP65, 3000 K, SCHWARZ**

RCV0630-04

**LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN,
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.**

**! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.**

Hinweis:

**Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte
vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben
können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie
unsere Webseite www.robus.com oder robustirect.com für aktuelle technische
Informationen.**

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, IP65, Class II.
Leuchte ist nicht dimmbar.
Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Lösen Sie die äußere Abschirmung von der Leuchte. Nehmen Sie den Bodensockel von der Leuchte ab, indem Sie die Schrauben entfernen.
3. Zeichnen Sie die passenden Löcher an der Wand an; überprüfen Sie vor dem Bohren, dass Sie keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre oder andere Leitungen beschädigen. Setzen Sie nach dem Bohren die Dübel in die Löcher ein. Führen Sie dann das Versorgungskabel durch die Kabeleinführungsöffnung und befestigen Sie den Bodensockel der Leuchte mithilfe der Schrauben.
4. Schließen Sie die Stromkabel an die Anschlussklemme an: braun (spannungsführend) an L, blau (neutral) an N.
5. Bringen Sie den mittleren Teil der Leuchte wieder an und achten Sie darauf, dass die Dichtungen korrekt eingesetzt sind, damit die Leuchte wasserdicht ist, und befestigen Sie sie mit den Schrauben.
6. Setzen Sie die äußere Abschirmung wieder auf.

Hinweis: Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte sie beschädigt sein,

trennen Sie sie von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.

Markttoezicht:

LS-code van energie-efficiëntieklasse D. RCV0630-LS

Verwijder de behuizing, leg de ledplaat bloot.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

ROBUS®

SL

**STENSKA SVETILKA GOR/DOL LED 2 × 3 W
CURVERA, IP65, 3000 K, DVOJNA, ČRNA**

RCV0630-04

**PRED MONTAŽO SKRBN0 PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH
SHRANITE NA VARN0 MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE
POTREBOVALI.**

**! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in
materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.**

Opomba:

**Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite.
Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij
brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite
našo spletno stran www.robus.com ali robustirect.com.**

-20°C < T_{del} < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP65
Svetilka nima možnosti zatemnitve.
Primerno za montažo na vnetljive površine.

Inštalacija

1. Pred začetkom dela obvezno izključite omrežno napajanje.
2. Odpnite in snemite zunanjo zaščito s svetila. Odvijte vijake in razstavite spodnji podstave in svetilo.
3. Na steni označite ustrezna mesta za pritrdilne luknje; preden zavrtate, preglejte in potrdite, da ne boste zavrtali v morebitne kable, cevi in drugo stavbno napeljavo. V izvrtane luknje potisnite stenske vložke. Nato napeljite omrežni kabel skozi kabelsko uvodnico in z vijaki pritrdite spodnji podstavek.
4. Priključite napajalne žice na blok sponk: rjava (faza) na L in modra (nevtralna) na N.
5. Namestite nazaj srednji del svetila tako, da bodo tesnila pravilno na mestu in ne bo mogoč vdor vode ter pritrdite z vijaki.
6. Pritrdite nazaj na mesto zunanjo zaščito.

Pomni: Ta svetilka nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če se poškoduje, jo izključite iz omrežnega napajanja in prekinite uporabo.

Nadzor trga:

Koda LS energijske učinkovitosti, razred D. RCV0630-LS

Odstranite ohišje, tako da razkrijete ploščo LED.

Informacije za uporabnika:

1. Upošteвайте predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinske odpadke (OEEO s simbolom: prekrizanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrizani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

ROBUS®

CURVERA APPLIQUE MURALE HAUT/BAS 2X3W LED, IP65, 3000K, DOUBLE, NOIR

RCV0630-04

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.
Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robusdirect.com.

-20°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, IP65, Classe II.

Ce luminaire est non-dimmable.

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de commencer le travail.
2. Déclipsez l'écran extérieur du luminaire. Séparez le plateau inférieur du luminaire en retirant les vis.
3. Marquez les positions appropriées des trous de fixation sur le mur. Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles, de tuyaux ou d'autres équipements du bâtiment qui sont enfouis. Insérez les chevilles dans les trous après le perçage. Faites passer le câble d'alimentation par le presse-étoupe et fixez le plateau inférieur du luminaire à l'aide des vis.
4. Connectez les câbles d'alimentation au bornier : le marron (sous tension) à L et le bleu (neutre) à N.
5. Remontez la partie centrale du luminaire en vous assurant que les joints ont été correctement maintenus en place pour le rendre étanche et fixez-le à l'aide des vis.
6. Réattachez l'écran extérieur.

Remarque : ce luminaire ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. S'il est endommagé, débranchez-le et cessez de l'utiliser.

Surveillance du marché :

Code LS d'efficacité énergétique classe D. RCV0630-LS

Retirez le boîtier et exposez la plaque LED.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritoote võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK
Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

